

FLAMMA

FC05

モジュレーション・ペダル
取扱説明書



正規輸入代理店

@uanta Intl.

サポートはこちら

<https://quanta-intl.jp/support/>

注意事項

電源について

9V、電流値150mA以上の電源をご使用ください。不適切な電源ショートや破損の原因となります。

長期間使用しない場合は電源を切ってください。

重要な安全上のご注意

1. 以下の説明をお読みください。
2. これらの指示を保管してください。
3. すべての警告に耳を傾ける
4. すべての指示に従う
5. 本装置を水の近くで使用しないでください
6. 乾いた布のみで拭いてください。
7. 換気口の近くに設置しないでください。メーカーの指示に従って設置する。
8. ラジエーター、暖房器具、ストーブなど、熱を発生する器具（アンプを含む）の近くに設置しないでください。
9. 極性プラグやアース型プラグの安全上の目的を破らしないでください。極性プラグには2つのブレードがあり、一方が他方より幅広になっています。接地型プラグには2つのブレードと3つ目の接地ブロングがあります。第3のブロングの幅の広いブレードは、安全のために設けられています。付属のプラグがお手持ちのコンセントに合わない場合は、電気技術者にご相談の上、古くなったコンセントを交換してください。
10. 電源コードを、特にプラグ、コンセント、およびその接続部で、歩いたり挟まれたりしないように保護してください。

FCC認証

本装置は FCC 規則のパート 15 に準拠しています。

動作は以下の2つの条件に従います：

- 本装置は有害な干渉を引き起こさない
- このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受け入れなければなりません。

仕様

入力	1/4 "モノラル・オーディオ入力ジャック (入力インピーダンス 470K Ω)
出力	1/4 "モノラル・オーディオ出力ジャック (出力インピーダンス 100 Ω)
電源	DC9V (センターマイナス)
消費電流	150mA
寸法	93.5mm(D) \times 42mm(W) \times 52mm(H)
重量	160g
付属品	安全説明書、保証書、ステッカー、クイックガイド

電源は絶縁されたものをご使用ください。

他のペダルと電源を共有すると、予期せぬノイズが発生する場合があります。

CTRLリスト

	MOD TYPE	CTRL
1	CHORUS	TONE
2	FLANGER	FEEDBACK
3	TREMOLO	TONE
4	PHASER	TONE
5	VIBRATO	TONE
6	ROTARY	TONE
7	LIQUID	TONE
8	AUTO WAH	TONE
9	STUTTER	TONE
10	RING	TONE
11	LOW BIT	BIT RATE

特徴

1. 11種類の高品質クラシック・モジュレーション・エフェクト
2. フル・メタル・シェル
3. 小型で耐久性に優れ、持ち運びに便利

トップ パネル



1. **DC IN** : DC9Vセンターマイナス
2. **MODノブ** : 11種類のエフェクトから選択
3. **CTRLノブ** : 選択したエフェクトに応じてパラメーターを調整
4. **SPEEDノブ** : エフェクト/サンプリング・レートのスピードを調整
5. **DEPTHノブ** : エフェクト/ミックス・レートの強さを調整
6. **LEDインジケター** : エフェクトの動作モードを示します。
7. **INPUTジャック** : 1/4"モノラルオーディオ入力ジャック。
8. **OUTPUTジャック** : 1/4"モノラル・オーディオ出力ジャック。
9. **フットスイッチ** : 押すとオン/オフが切り替わります