

Belle Epoch+

オリジナルのBelle Epochから考えられるあらゆる点でアップグレードされたBelle Epoch+は、タップテンボ機能、ソフトタッチスイッチング、3つの異なるテープエイジプログラム、より優れたバイパスオプション、より堅牢なプリアンプとバッファ、より高いダイナミックレンジとより長いディレイタイムを備えたクラシックなEchoplexエミュレーションを提供します。

これは、フルタップテンボ機能と、当社の主力テープエコーシミュレーターへの多数のアップグレードを備えた、当社初のコンパクトディレイです。多くの研究開発が行われ、Belle Epoch+は最高のバージョンに仕上がりました。ビートのタッピングはこれまで以上に簡単になりました。フットスイッチを長押しするとタップモードになり、もう一度長押しするとタップバイパスモードになります。タップテンボ回路以外にも、Belle Epoch+では、より広いヘッドルーム、再設計されたミックスコントロール、改良されたバッファバイパス、ノイズゲート、リグ統合のためのより優れたインピーダンス仕様などを提供しています。プリアンプは、オリジナルのEchoplexブリと同じ感触とレスポンスでより高いダイナミックレンジを提供するように調整され、クラシック回路から期待される、よりハイファイでキラキラしたトーンを提供します。さらに、仮想テープの劣化具合に合わせて3つのモードを追加し、機能セットを拡張しました。「生産直後の」新品同様のEchoplexから、屋根裏部屋に40年間放置された埃まみれのEchoplexまで、様々な状態を再現できます。クラシックなEchoユニットの次世代モデルをぜひお試しください！

Controls

SUSTAIN	ディレイラインにフィードバックされる信号の量をコントロールし、リピートの回数を増減します。この値を下げると強烈なスラップバックディレイ、上げるとリピートの連続が広がります。極端な設定では自己発振する可能性があります。
MIX	100%ドライ (Belle Epoch+に入力する信号) から 100%ウェット (ディレイ信号のみ) まで調整できます。オリジナルのBelle Epochでは、バッファードバイパス時でもこのコントロールが有効でしたが、現在は無効になっています。
TAPE FX	テープエコーに見られる「ワウフラッター」が、通常のディレイとの違いです。このコントロールで、リピートの「テープのビブラート」の量を調整できます。
REC LEVEL	このコントロールは、プリアンプがディレイラインにどれだけ強くヒットするかを制御し、最初のリピート音に影響を与えます。これにより、リピート音が減衰していく最初の「アタック」を測定可能な形で作り出します。このコントロールには、EP-3で得られるクランチサウンドをエミュレートするテープサチュレーション回路も含まれています。レベルを上げると、分厚くゲインの高い最初のバースト音が得られ、レベルを下げるとミックスの中で少し低めに留まり、リードやソロを強調するオーガニックなエコーが得られます。
ECHO DELAY	ディレイタイムを制御し、最大約900msのリッチなテープディレイが得られます。TAPモード時にこのノブを回すと、ディレイタイムがノブの位置に戻ります。

注) Belle Epoch+の電圧が空になった場合、ペダルの性能を最大限に引き出すには、慎重な調整が必要です。Belle Epoch +が希望通りの反応を示すまで、SustainとRec Levelコントロールを上げてみてください。

Belle Epoch+

PROGRAMS

1	BELLE EPOCH、ECHOPLEX 回路
2	オリジナルのBELLE EPOCHの「シークレット・モード」に着想を得たプログラム2は、仮想テープに人工的な経年劣化エフェクトを導入。 これにより半ランダムなテープ変調が生じ、RECレベルコントロールのフィルターが引き締まる。
3	信号を圧縮することで、歪み限界値の低下、ハイパスフィルターの強化、変調の増加、およびテープ劣化効果の拡張を実現します。

LED MODES

RED (赤)	クラシックモード。標準的なBELLE EPOCHとして動作し、ECHO DELAYノブを使用して手動でディレイ時間を設定します。他のモードからこのモードに入るには、ECHO DELAYノブを回してください。
GREEN (緑)	タップ入力モード。フットスイッチをリズムに合わせてタップすることで、ハンズフリーでディレイタイムを設定できます。他のモードからこのモードに入るには、フットスイッチを押し続けてください。
BLUE (青)	タップバイパスモード。タップ入力モードで入力したテンポを使用し、この保存された時間を使ってペダルをバイパスできます。タップ入力モード中にフットスイッチを押し続けると、このモードに入ります。

Power supply

9VのセンターマイナスDCアダプターで駆動します。
消費電流：200mA

正規輸入代理店

Quanta Intl.

サポートはこちら
<https://quanta-intl.jp/support/>



catalinbread
MECHANISMS OF MUSIC

WARRANTY POLICY

この度はCatalinbread製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 — 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 — 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 — 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取り扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 — 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 — 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 — 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-