

DUAL LOOP SWITCHER

ペダルボード用のスイッチングデバイスは市場に数多く存在し、中には複雑なものもあります。

しかし、ボード上の複数のペダルをシンプルかつ使いやすく、しかも効果的に切り替えたいとしたらどうでしょうか？

KMA MachinesのDUAL LOOP SWITCHERペダルは、そんなニーズに応えます。耐久性、信頼性、シンプルさ、そして手間のかからない操作性を重視して開発され、あなたの創造性をさらに広げます。

タップダンスをせずに2つのペダルをシンプルに切り替えたい場合でも、全く独立した2つのシグナルチェーンを組み合わせ、妥協のない最高のシグナルインテグリティを実現します。

さらに、フルステレオ/デュアルモノ操作に対応したDUAL LOOP SWITCHERは、最大限の柔軟性を提供します。

さあ、あなたのクリエイティブなトーンを思い通りに作れる、様々なドライブとペダルを揃えたペダルボードを手に入れましょう。素晴らしいですね！変化は人生のスパイスですから！

しかし、もし異なるオーバードライブペダルやその他のエフェクトを、たった1回のクリックでシームレスに切り替えたいとしたらどうでしょう？通常であれば、最初のペダルをオフにして、2つ目のペダルをオンにする…確かに、たった2回のクリックで済むのですが…曲のクライマックスで、クリーン信号が一瞬でも入ってきて雰囲気や台無しにしてしまうのは絶対に許されない、まさにその瞬間に切り替えをしなければなりません。もしスイッチを1つ間違えたり、ペダルボードがぎざり詰まった状態で間違えて押してしまったら、大混乱になったらどうしますか？

KMA MachinesのDUAL LOOP SWITCHERは、そんな瞬間を素早く救ってくれます。

たった2つのループを搭載し、ギミックは一切ないこの便利な小型スイッチャーは、ペダルボードの切り替えの煩わしさを軽減し、小型で堅牢な筐体ながら、スムーズなスイッチングを可能にします。

全く異なる2つのエフェクトチェーンをセットアップし、それらを切り替えたり組み合わせたり、同時に順序を入れ替えたりしたいと思いませんか？出力バスをそのままに、シグナルチェーン内のステレオエフェクトや他のデバイスを切り替えてみませんか？ TRSジャックによるステレオ/デュアルモノ互換性を活かし、モノエフェクトとステレオエフェクトを切り替え、それらを直列に組み合わせる柔軟性も備えています。シグナルチェーンの特定の場所にミュート機能やチューナー出力を追加したい場合もあるでしょう。たった2つのループで、可能性は無量大。しかも、解決策は非常にシンプルです。

ペダルボードに最適なこのデバイスは、既存のセットアップにシームレスに統合できます。コンパクトで頑丈、軽量、耐久性に優れた価格設定に加え、標準の9V DC電源で駆動できるため、あらゆるサウンドドライブに便利です。

気に入らない点は何もありません。タップダンスの手間を減らし、シンプルかつ効果的に、そしてワンタップでフローと創造性を高めましょう！

特長

- ・Dual Loop Switcher
- ・2つのシリアルループをモノラルまたはステレオ/デュアルモノラルで切り替えたり組み合わせたりできます
- ・モノラルまたはステレオ/デュアルモノ入力および出力 (TRS互換)
- ・バッファードバイパス
- ・アクティブサイレントソフトスイッチングにより、機械的なノイズやポップノイズを大幅に低減します。
- ・選択可能なループ順序 - AからBまたはBからA
- ・選択したループを一目で確認できる、異なるLEDカラー
- ・信頼性の高いスイッチングを長年にわたって実現する耐久性のあるコンパクトな筐体
- ・トップマウントジャックはどんなセットアップにもフィットします
- ・ドイツ、ベルリン製

DUAL LOOP SWITCHER

各部説明

端子

・入出力

IN: 楽器、ペダル、その他のオーディオデバイス等をここに接続します。モノラル (またはTRS経由のステレオ) でお届けします

OUT: 次のペダル、アンプ、またはその他のオーディオ デバイスをここに接続します。モノラル (またはTRS経由のステレオ) でお届けします

・Loop端子

Loop A - Send: モノラル対応 (またはTRS経由のステレオ)

Loop A - Return: モノラル対応 (またはTRS経由のステレオ)

Loop B - Send: モノラル対応 (またはTRS経由のステレオ)

Loop B - Return: モノラル対応 (またはTRS経由のステレオ)

赤・青・黄色のLED

ああ、そういえばクマの目が光って言いましたっけ？すごいでしょ！？ 見た目がカッコよくて、レーザーの目をしたロボットクマ軍団という少年時代の夢を叶えてくれるだけでなく、2つのLEDには実際に実用的な目的があります。どのループが選択されているかを一目で素早く簡単に確認できるのです。

Aの場合は赤、Bの場合は黄色、ループが結合されている場合は両方。

左の熊の目 (赤) : Loop Aがアクティブ時に点灯します。

右の熊の目 (黄色) : Loop Bがアクティブ時に点灯します。

スイッチについて

A/Bスイッチを長押しすることで、AとBのループを組み合わせ、よりクリエイティブなサウンドを生み出せます。

ペダル中央の方向切り替えスイッチで、2つのループの順番を変えることもできます。

・ABフットスイッチ (左側)

チャンネルAまたはBのループを切り替えます

スイッチを押し続けると (300ms長押し)、両方のループがA&Bモードで直列にアクティブになります。

・ON/OFFフットスイッチ (右側)

ペダルをアクティブにするには押ししてください。シグナルチェーン内の選択されたループが聞こえるようになります。

スペック

製品タイプ:

Dual Loop Switcher

バイパスタイプ:

バッファードバイパス、アクティブサイレントソフトスイッチング

電源要件: 9VDC - センターマイナス 2.1mm

消費電流 (最大) : >55mA

製品寸法/重量:

高さ: 56 mm / 2.21 インチ

幅: 112 mm / 4.41 インチ

奥行き: 65 mm / 2.56 インチ

重量: 185 g / 6.53 オンス

KMA
MACHINES

正規輸入代理店

Quanta Intl.

サポートはこちら

<https://quanta-intl.jp/support/>



WARRANTY POLICY

この度はKMA Machines製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 - 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 - 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 - 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 - 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 - 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-

KMA
MACHINES