

EG1

Catalinbread EG1は、ラジオ、デジタルテレビ、テープの3つの伝送方式を選択でき、

それぞれに独自のアーティファクト処理を備えたローファイディレイです。

信号忠実度(ハイファイ/ローファイ)の概念を言葉ではなく肌で感じる、強化されたディレイエンジンを搭載しながらも、すべての標準ディレイパラメーターはそのまま維持され、タップテンポ機能により、データストリームに没入できます。

タップテンポ機能を備えた「EG1」は、ローファイディレイペダルで、「ローファイ(低忠実度)」の意味を深く掘り下げています。クラシックテクノロジーの周辺機器特有の癖を、最大限の音響的可能性を追求したシンプルな機能セットで探求できます。ラジオ、デジタルテレビ、テープの3つの異なる信号伝送モードと、それぞれのモードに応じたパラメーターを備えたEG1は、ストレートなカントリースラップバックからウォールオブサウンドシュゲイザーまで、あらゆるジャンルの音楽に瞬時に溶け込む、ジャンルを超越したメタブロセッサーです。

EG1のModノブはモードによって異なり、アグレッシブなフィルタリングやダウンサンプリングによる劣化、機械的な揺らぎを生み出します。プレミアムディレイに期待されるすべての機能もEG1に搭載されています。ウェット/ドライブレンドを実現させる強化されたミックスコントロール、フィードバック、約900msのディレイ、統合されたタップテンポ、より広いダイナミックレンジ、より広いヘッドルーム、そして全体的に強化された信号処理体験を提供します。

Controls

FEEDBACK	これは、遅延ラインにフィードバックされる信号の量を制御し、アーティファクトを増幅して前面に出します。極端な設定では自己発振する可能性があります。
MIX	100%ドライ(EG-1に入力するものすべて)から100%ウェット(遅延信号のみが聞こえる)まで変化します。
TRANSMISSION	各モードのMODエフェクトの深さを制御します。
DELAY TIME	ディレイタイムを制御し、最大約900msの優れた効果が得られます。タップモード中にこのノブを回すと、ディレイタイムはノブの位置に戻ります。
MOD	これはモード固有のノブで、ディレイラインの繰り返しに3種類の処理アーティファクトを挿入します。各モードの説明については、以下の「MOD TOGGLE」セクションを参照してください。
MOD TOGGLE (1/2/3)	ラジオモード (1): ハイパスとローファイフィルタリングの量を制御し、フロントエンドラジオアーティファクトシミュレーションを行います。このモードのMODノブは、リビートに存在するフィルタリングの量を調整し、TRANSMISSIONは、フィルタリングされたリビートとフィルタリングされていないリビートのドライ/ウェットミックスを調整します。 テープモード (2): モジュレーションレートと歪みの深さを制御します。これは、他の場所で「ワウとフラッター」と呼ばれているのを見たことがあるかもしれません。MODノブは、すべての設定でミックスに快適に収まる高いモジュレーションレートを導入し、TRANSMISSIONはこのエフェクトの深さを調整します。 デジタルテレビモード (3): ナイキスト誤差とデジタルダウンサンプリングの量を制御し、若干のビットクラッシュも加えます。MODコントロールはナイキスト誤差の比率を調整し、TRANSMISSIONコントロールはその効果を繰り返し信号にミックスします。
TAP TEMPO	LEDの色は、どのモードになっているかを示します。 赤: クラシックモード。ディレイタイムノブを使用して手動でディレイタイムを設定する標準的なディレイと同じように動作します。他のモードからこのモードに入るには、ディレイタイムノブを回します。 緑: タップ入力モード。フットスイッチをリズムカルにタップして、ハンズフリーでディレイタイムを設定できます。他のモードからこのモードに入るには、フットスイッチを押し続けます。 青: タップバイパスモード。タップ入力モードで入力されたテンポを使用し、保存されたこの時間でペダルをバイパスできます。タップ入力モード中にフットスイッチを長押しすると、このモードに入ります。

スペック

電源: 9VDCセンターマイナス

消費電力: 200mA

コントロール: FEEDBACK, MIX, TRANSMISSION, DELAY TIME, MOD, MOD TOGGLE (1/2/3)

電源

EG1は、9VDCで最低200mAの電流を供給できるセンターマイナス電源に対応しています(200mA以上でも問題ありません)。これらの仕様を超える電源(センタープラス、交流など)を使用すると、EG1が正常に動作しない(最良の場合)か、故障する(最悪の場合)可能性があります。不適切な電源を使用すると保証が無効になり、送信機能が事実上停止します。絶対にこのようなことはしないでください! 電源を必ず確認してください!

正規輸入代理店

Quanta Intl.

サポートはこちら
<https://quanta-intl.jp/support/>



catalinbread
MECHANISMS OF MUSIC

WARRANTY POLICY

この度はCatalinbread製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 — 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 — 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 — 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 — 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 — 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 — 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-