

Broadcast 24V-DUAL-JPN

取扱説明書

Broadcast Dual Foot Switch国内リミテッドモデル「Broadcast 24V-DUAL-JPN」は9V電源で24V内部昇圧させ高電圧で動作しヘッドルームを確保。

さらに、フットスイッチでゲインモードを切り替えられるほか、各モードはレベルコントロールも個別に行えます。

Broadcastは、1960年代のクラシックなレコーディングコンソールからインスピレーションを得た、トランス結合型のディスクリットクラスAゲルマニウム回路を搭載しています。この回路が信号をサチュレーションさせ、色づける独自の手法により、鋭いクリーンブースト、エッジが擦り切れたような質感で繊細な色付けと厚みのある信号、あるいは、プッシュすることで、ファジーでフライドな質感を持つ個性的なオーバードライブサウンドを生み出すことができます。

24V-DUAL-JPNは、このクラシックなトランス結合型ディスクリット・クラスAゲルマニウム回路を採用し、標準の9V電源から内部で24V駆動します。電圧の上昇により、ヘッドルームが広くなり、低域がよりタイトになります。Broadcast特有のサウンドを損なうことなく、サチュレーションやザラつきを抑えたい方に最適です。24V-DUAL-JPNでは、右側のフットスイッチでゲインモード（LOWまたはHIGH）を選択できるほか（HIGHゲインモード時は青色LEDが点灯します）、各モードに独立したレベルコントロールを備えています。さらに、24V-DUAL-JPNには内部トリマーが搭載されており、HIGHモードのゲイン量を微調整できます。

※24V内部昇圧のため、9V以外の電源は使用しないでください。保証対象外となります。

特徴

- ・厳選されたゲルマニウムとシリコントランジスタ
- ・特別に選ばれたTriad Magneticsスチールコアトランス
- ・BI Technologiesポテンショメータ
- ・耐久性の高いアルファフットスイッチ（定格30,000サイクル以上）
- ・高品質のPCBに個別に手作業で組み立てられ、組み立て、配線、テスト、パッケージングはすべてマイケル・ハドソンによって行われます。

Control

LEFT FOOT SWITCH	ペダルをバイパスします（赤いLEDはペダルがアクティブであることを示します）
RIGHT FOOT SWITCH	低ゲインモードと高ゲインモードを切り替えます（緑のLEDは高ゲインモードが選択されていることを示します）
LEVEL LOW	LOWゲインモードでペダルの音量をコントロールします。
LEVEL HIGH	HIGHゲインモードでペダルの音量をコントロールします。
GAIN TRIM	Broadcastのゲイン・レベル（LOWおよびHIGHゲイン・モードの両方）を制御します（高い設定では、信号の高域が緩やかにロールオフされます）
LOW CUT	Broadcastの低域を減衰します（このコントロールは回路のフロントエンドにあるため、ゲインコントロールと連動します）
内部トリマー	ハイゲインモード時のゲイン量を調整します。ハイゲインモード時のわずかなゲインブーストから、フルファズまで、様々な設定が可能です。
DC	BroadcastにはDC電源ユニット（PSU）が必要です。PSUが9V、最低50mAの電流を供給でき、2.1mmのセンターマイナスプラグを備えていることをご確認ください。それ以外のタイプのPSUを使用すると、ペダルが損傷する可能性があります。同じPSUを他のペダルと共有する場合は、アイソレート出力を備えたPSUの使用をお勧めします。

仕様

電源：9VDCセンターマイナス※内部昇圧のため、9V以外の電源は使用しないでください。保証対象外となります。

消費電流：最大50mA

TRUE BYPASS


HUDSON ELECTRONICS, UK

正規輸入代理店

Quanta Intl.

サポートはこちら

<https://quanta-intl.jp/support/>



WARRANTY POLICY

この度はHudson Electronics製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 — 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 — 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 — 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 — 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 — 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 — 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-



HUDSON ELECTRONICS, UK