

Active AB/Y

必要なことはただ選ぶだけ。AかBか、AとBか、それが問題だ。

AB/Y Boxは世界を熱狂させるほどのものではありません。それは私たちも承知しています。しかし、優れたAB/Yボックスは、あなたの創造性を燃え上がらせる炎を灯す力を持っています。そして、Active AB/Yペダルはまさにその点において優れています。精巧な造り、ノイズフリー、美しい外観、そして手頃な価格。まさにすべての条件を満たしています。世界中で何万台ものリグに採用されてきたPassive AB/Y Boxに加え、Active AB/YはY分岐・結合機能を使いたい方に最適です。接続機器間のインピーダンスの違いにより、必ずしも良好な信号再生ができない信号にも対応します。KMAの高品質アクティブバッファを搭載することで、長いケーブルによるレベルの不一致や信号損失にも対処できます。モノ入力信号を2つの個別の出力を使用して切り替えたり組み合わせたりする場合、または2つの個別の入力信号を1つの出力に切り替えたり組み合わせたりする場合でも、Active AB/Yペダルは、トーンの探求に役立つ頼もしい小さなヘルパーです。信号の運命はあなたの手の中にあります。KMAのAB/Yシリーズは、耐久性、信頼性、シンプルさ、手間のかからない操作に重点を置いて開発されました。Active AB/Yペダルは、フルアクティブ設計とアクティブサイレントCMOSスイッチングを特徴としています。これは長ったらしい（あるいは人によっては恐ろしい）言葉かもしれませんが、実際にはペダルの動作中は完全に無音です。これには、あらゆる種類の接続に対応し、信号損失を防ぐという利点もあります。また、アクティブであるため、接続間のレベル不一致の可能性を最小限に抑えることができます。

特長

- ・Active AB/Yペダル
- ・入力を2つの別々の出力に個別または組み合わせて送信します
- ・2つの入力を1つのソースに個別または組み合わせて送信します
- ・180°位相スイッチは不一致を解消するのに役立ちます
- ・アクティブサイレントCMOSベースのソフトスイッチングにより、実質的に無音の信号バイパスで機械ノイズを大幅に低減します。
- ・2を1に、または1を2に操作する全方向
- ・A&B>YまたはY>A&Bスイッチにより、正確な方向性を実現
- ・選択した信号経路を一目で確認できる、異なるLEDカラー
- ・信頼性の高いスイッチングを長年にわたって実現する耐久性のあるコンパクトな筐体
- ・トップマウントジャックはどんなセットアップにもフィットします
- ・ドイツ、ベルリン製

各部説明

端子

A: アンプ | ペダル | 楽器 | その他の機器を繋ぎます。
Y: アンプ | ペダル | 楽器 | その他の機器を繋ぎます。
B: アンプ | ペダル | 楽器 | その他の機器を繋ぎます。

赤・青・黄色のLED

クマの目が光るこの3色のLEDは、単にカッコいいとか、目からレーザーを放射して敵を蹴散らすロボット・クマ軍団という子供時代の夢を実現するとかだけじゃなくて、実際にとても便利です。色だけでどのモードがすぐ分かる実用的なLEDとなっています。

LED (赤: 左のクマの目) : チャネルAがアクティブな場合に点灯します。
LED (黄: 右のクマの目) : チャネルBがアクティブな場合に点灯します。
LED (青: 真ん中) : A&Bモードがアクティブな場合に点灯します。

スイッチについて

本機は、アクティブ・リレーベースの回路を備えた、信頼性が高く頑丈なソフト・スイッチング・メカニズムを採用しています。これにより、クリックやポップといったノイズが大幅に低減しています。

A | B: チャネルA or Bを切り替えます。
A & B: 踏むと、AとBを組み合わせたモードになります。もう一度踏むと、それ以前に選んでいたA or Bに戻ります。

スペック

製品タイプ:
ノイズフリースイッチングのACTIVE ABYペダル
電源要件: 9VDC - センターマイナス 2.1mm
消費電流 (最大): >55mA
製品寸法/重量:
高さ: 56 mm / 2.21 インチ
幅: 112 mm / 4.41 インチ
奥行き: 65 mm / 2.56 インチ
重量: 185 g / 6.53 オンス



正規輸入代理店

Quanta Intl.

サポートはこちら
<https://quanta-intl.jp/support/>



WARRANTY POLICY

この度はKMA Machines製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 - 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 - 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 - 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 - 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 - 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-

KMA
MACHINES