

Rapture

Raptureは、アンプの基盤となるステージであるTriptychonのドライブセクション全体を、制御範囲を拡大した専用のスタンドアロン・オーバードライブに組み込みました。その設計は、クラシックな真空管アンプが「スイートスポット」に達した際に私たちが最も重視する特性、すなわち自然なコンプレッション、倍音の発現、タッチ感度、そしてクリーンからブレイクアップへの滑らかな移行を基にしています。オリジナルの「Triptychon」のドライブコンセプトをさらに発展させた「Rapture」には、「MORE」と「MOD」という2つの相互に作用するトグルスイッチが追加されており、これらはゲイン構造を拡張し、回路がブレイクアップに到達し、それに反応する方法を再構築します。

主な特徴

- ・ Triptychonのアンプ基盤／左パネル一式をスタンドアロン形式で提供し、制御範囲を拡大。
- ・ Triptychonならではのドライブサウンドに加え、インタラクティブな「MORE」および「MOD」トグルスイッチを搭載し、ヘッドルーム、ゲイン構造、クリッピング特性を拡張。
- ・ アンプが最高のパフォーマンスを発揮する「スイートスポット」でのサウンドとフィーリングを実現。クリーンとクランチの間領域で動作する真空管アンプ特有のコンプレッション、ハーモニックな広がり、タッチレスポンスを基に設計されており、ギター、ピックアップ、アンプ本来のキャラクターを損なうことなく、独自の個性を加えます。

スペック

- ・ CTC Triptychonの「Amplifier-Foundation / Le Panel」を、追加のコントロールを備えたスタンドアロン形式で完全再現。
- ・ プッシュされた真空管アンプの表現力豊かな挙動に焦点を当てた、ローからマイルドなオーバードライブ・アーキテクチャ。
- ・ ドライブ、トーン、マスターの各コントロール
- ・ MORE: インタラクティブなゲイン/ドライブ拡張トグルスイッチ
- ・ MOD: インタラクティブなクリッピング/レスポンス・トグルスイッチ
- ・ 高品質リレーによるトゥルーバイパス・スイッチング
- ・ 電源: 9〜18V DC、2.1 mm × 5.5 mm、センターマイナス (別売)
- ・ 最適な動作のため、絶縁型電源の使用を推奨します
- ・ 消費電流: 50mA以上
- ・ 外形寸法 (67mm × 112mm × 50mm)
- ・ 重量: 249g
- ・ Eden Gold仕上げのダイキャスト筐体
- ・ ギリシャ・アテネにて設計・手作業で製造

■ MORE + MOD の相互作用

MOREとMODは相互に作用し合います。両者の特性は互いの設定やドライブコントロールの設定に応じて変化し、ヘッドルーム、コンプレッション、倍音成分、演奏感に、繊細でありながらも意味のある変化をもたらします。MOREとMODの両方を下向きに設定すると、オリジナルの Triptychon ドライブセクションの回路およびサウンドを忠実に再現できます。

■ FOOTSWITCH / BYPASS

ソフトクリック式のフットスイッチを押すと、Raptureのオン/バイパスが切り替わります。本エフェクトは、高品質なリレーによるトゥルーバイパス方式を採用しています。

■ 電源投入時のバイパス状態のプリセット

電源投入時、LEDが点滅した後、デフォルトではバイパスモードになります。電源投入中にフットスイッチを長押しすると、デフォルトの動作をオン状態 (バイパス解除) に変更できます。以前の設定に戻すには、上記の手順を繰り返してください。

■ 接続方法

- ・ ↓ (IN)
ギター、または前のエフェクトペダルの出力端子に接続してください。
- ・ ↑ (OUT)
アンプの入力端子、または次のエフェクトペダルの入力端子に接続してください。
- ・ 電源
9〜18VDC (センターマイナス)
18VDCを超える電圧を使用すると、故障の原因となり、保証が無効となりますので、絶対に使用しないでください。
最適な性能を得るためには、絶縁型電源の使用を強く推奨します。
- ・ 消費電流
50mA以上

Rapture

Controls

drive	ゲイン量、およびアンプのようなコンプレッションとブレイクアップの強さを設定します。設定を低くすると、倍音の豊かさ、タッチレスポンス、そして繊細な音色強調が際立ちます。設定を高くすると、よりプッシュされたオーバードライブへと変化します。
tone	ギターとアンプ本来のキャラクターを保ちつつ、オーバードライブの音色バランスを調整します。
master	全体の出力レベルを設定します。ユニティレベル付近に設定すると繊細な音色強調が得られ、上げると後段のアンプやゲインステージをより強くドライブさせることができます。
MORE	利用可能なドライブとゲインの挙動を拡張します。その効果はドライブ設定とMODの位置によって異なり、独立したチャンネルというよりは、同じコアサウンドをよりプッシュしたバージョンを生み出します。
MOD	回路のクリッピング挙動を変更します。「MODified」の位置では、クリッピングが抑えられ、レスポンスがより開放的になり、クリーンヘッドルームの限界近くまでプッシュされた真空管アンプ特有のコンプレッションやブレイクアップに近いフィーリングになります。

正規輸入代理店

Quanta Intl.

サポートはこちら

<https://quanta-intl.jp/support/>



WARRANTY POLICY

この度はCrazy Tube Circuits製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 — 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 — 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 — 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 — 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 — 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 — 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-

