

TILAY

Tape - Analog Delay

Ti.Layは最大650msecのディレイタイムを実現するタイムレイヤー・ディレイ・ペダルです。テープ・ディレイとアナログ・ディレイを搭載し、専用のトグル・スイッチで選択可能。

アナログとデジタルの両方の世界を使用し、最高の結果をもたらします。高速フェット・オペアンプと最高品質のパスシブ・コンポーネントを採用した完全アナログ・パスが、ディレイのリピートを担当するデジタル・デバイスとパラレルに組み合わせられています。

テープ・セレクションは、オールドスクールなテープ・エコー・ディレイ・ユニットのテープ・サチュレーションとブライツネスをシミュレートします。内蔵のトリマーで、テープ・エコーのテープ・サイズを変更するように、テープ・サチュレーションの量を調整できます！

Analog セレクションは、よく知られたアナログ・ディレイの暖かさと滑らかさをシミュレートします。

Controls

MIX	音に含まれるウェット信号の量を調整します。
TIME	リピートのタイミングを調整します。
REPEATS	リピート回数を調整します。反時計回りに回しきると1回のリピート、100%にすると無限になります。

Toggle switch for Tape & Analog delay modes

注：Repeatsコントロールを時計回りに回しきると、リピートは無限大になり、TiLayは発振し始めます。

TAPE mode	リピートは飽和しています。サチュレーションの量は内部のトリマーで調整できます。
ANALOG mode	リピートはより暗くなります。

Specs

- ・ ギリシャ、アテネ製
- ・ ツールフリー・バイパス
- ・ テープ/アナログモード用トグルスイッチ
- ・ テープ・サチュレーション量用内部トリマー (テープ・モード)
- ・ ペダルのON/OFF用ヘビーデューティーフットスイッチ
- ・ 内蔵9Vバッテリー・クリップ
- ・ 電源：レギュレーテッドDC9-12V (センターマイナス)
- ・ 最大消費電力：22mA @ 9V DC
- ・ 頑丈で軽量なアルミボックス
- ・ 寸法：112mm(幅) x 60mm(奥行き) x 31mm(高さ)



正規輸入代理店

Quanta Intl.

サポートはこちら
<https://quanta-intl.jp/support/>



WARRANTY POLICY

この度はTsakalis AudioWorks製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 - 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 - 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 - 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 - 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 - 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-

