

Kali

Kali PREAMP/DISTORTIONをご紹介します。
NATAS、MESHUGGAHに続き、KALIはプリアンプ・シリーズの第3弾で、伝説的なアンプのサウンドをそのままペダルボードに再現します。Mike Fortinのアンプ・モディファイにおける深いルーツから生まれた（そしてJose Arredondoの革命的な仕事にも敬意を表しています）、アイコンックなFortin Cali AmpにインスパイアされたKaliは、Vintage Plexi Ampの輝きからフルスロットルのモダン・メタルまで、すべてを表現します。
このペダルは雷をもたらすだけでなく、雷を定義します。切り替え可能なゲイン・モード（VINT、RAW、SAT）、各ゲイン・コントロールの3ポジション・ブライト・スイッチ、アクティブ3バンドEQにより、KALIはあなたの足元にトーンの宇宙を広げます。さらにゲインを上げるストンプを追加すれば、あらゆるMスタイルのプリアンプを凌駕するツールを手に入れることができます。

コントロール

新しいKaliペダルを最高の状態でお使いいただくために、またコントロールとその反応を理解するために、しばらく時間をかけて遊んでいただくことを強くお勧めします。そうです、可能な限り遊んでいただきたいのです！
このペダルには多くの機能があり、そのすべてが協力してトーンを作り出します。そのため、自分のトーンを見つけるまで微調整を続けることを忘れないでください。

Bass	アクティブ・ベース・コントロールで、低音域を追加したりカットしたりできます。
Mid	アクティブ・ミッドレンジ・コントロールで、中音域を追加したりカットしたりできます。
Treble	アクティブ・トレブル・コントロールで、高音域を追加したりカットしたりできます。
Master	ペダルの出力レベルをコントロールします。
Gain2	メインゲインステージ。REDとGREENの両チャンネルで動作します。
Gain1	RED (CH2) チャンネルのみで動作する2つ目のゲイン (Gain2の前にカスケード) ステージになります。 ※Gain1はCH2(Redチャンネル)でのみ有効です。
Stomps	
CH1/2	CH1とCH2の切り替え。CH2 (RED) は、追加されたゲインステージ (GAIN 1) がアクティブであるため、かなりゲインが高くなっています。
On	ペダルのOn/Off。

Master Switch

VINT	ここにはペダルの最もビンテージ感のあるサウンドが見つかります。ある程度の跳ね返りが追加され、わずかなレベルのコンプレッションによりペダルはPlexiのような感触になります。CH2を選択すると、「mod」レスポンス/トーンが回路に追加され、モダンハイゲインの誕生へと導きます。
RAW	これは3つの設定の中で最も音量が大きいです。ゲイン/ブライトネス/コンプレッションなどのステージは追加されておらず、ペダルの最も自然な状態です。
SAT	Fortin定番サチュレーションです。レベルが低いと音量が下がり、サチュレーションがはっきりと分かります。LEVELノブを時計回りに回していくと、音量の低下は目立たなくなりますが、コンプレッションのレベルが上がり、真空管アンプを限界までプッシュしたような、迫力のあるサウンドが得られます。

Bright Switch(各ゲインコントロールごとに1つ)

1(Left)	ゲインコントロールに明るさのレベルを追加し、Vintage Plexi Ampと同様のトーンとレスポンスを実現します。
0(Middle)	明るさを追加せず、ペダルを最も自然な状態にします。
2(Right)	ゲインコントロールに明るさのレベルを追加し、2203(800)アンプと同様のトーンとレスポンスを実現します。
KALI in	ここからペダルに信号が入ります。
KALI out	ここから出力されます。 ※最良の結果を得るには、アンプの「FX Return」/「Power Amp In」に接続してください。

Specification


電源：DC9Vセンターマイナス 消費電流: 115mA
※間違ったアダプターが接続された場合に備え、MOSFET入力保護機能により内部回路の損傷を防ぎます（ペダルは起動しません）

Kali

推奨セッティング


これらはあくまで推奨設定に過ぎません。ご自身のトーンを追求する際のガイドの開始点としてご利用ください。

VINT MODE - 70s Classic Rock...




ロックの黄金時代！

VINT MODE - Arena




泣き叫ぶようなソロを弾くには、CH2 (RED) を押してください。

RAW MODE - Glassy...




艶やかなヴィンテージMトーン。
CH2 (赤) を押すとソロが強調されます。

RAW MODE - Modded 80s Rock...




80年代風のリズム。ソロブッシュするにはCH2 (RED) を押します。

SAT MODE - ERG Heaven...



フルゲイン、7弦または8弦に最適です。

SAT MODE - Heavy Metallic Crunch...



ここからChugへの旅が始まります！



正規輸入代理店

@quanta Intl.

東京都千代田区外神田2-3-6成田ビル新館4F-B
サポートはこちら <https://quanta-intl.jp/support/>

FORTIN
AMPLIFICATION

WARRANTY POLICY

この度はFortin Amplification製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 — 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 — 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 — 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 — 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 — 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 — 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-

